

台达不间断电源系统

V 系列 500VA/1000VA

应用领域

- PC
- 终端机
- 网络节点
- 工作站
- 传真机
- 收款机
- CAD/CAM设备
- OA设备

产品特点

- 模拟正弦波输出, 可电池启动
- 输入具断路器保护装置, 免除更换保险丝的烦恼(1000VA)
- 具自动稳压功能(AVR)
- 绿色节能省电功能
- 电池在线自我测试功能
- 具输出短路保护及过载保护
- 具全时间防雷击, 杂讯及浪涌保护
- 采用CPU设计, 具自我侦测功能及高可靠度
- 电池放电关机后, 市电恢复能自动启动
- 同时具有RS232通讯接口(1000VA)
- 具RJ11浪涌保护器(1000VA)
- 可使用“电力管理大师”监控软件SMART2005(1000VA)



V 系列 500VA/1000VA

技术规格

型号		GES-V500	GES-V1200
额定容量		500VA	1000VA
输入	电压范围	220V ± 25% 市电范围	
	频率范围	50/60Hz ± 10%	
输出	自动电压调整	输入电压低于市电9%至25%时, 升压15%, 输入电压高于市电9%至25%时, 降压13%	输入电压高于市电9%至25%时, 降压13%, 输入电压低于市电9%至25%时, 升压15%
	电压稳定度(电池供电)	220V ± 5%	
	波形	仿真正弦波	
	频率及稳定度(电池供电)	50/60Hz ± 2%	
	转换时间	<10ms	
	放电时间(后备模式)	1部PC+15吋彩显5~10分钟	2部PC+15吋彩显5~10分钟
	过载保护	负载超过110%, 60秒后, UPS自动关机 负载超过130%, 3秒后, UPS自动关机	
	充电时间(典型)	10小时充电至90%	
	雷击/浪涌保护	防雷击, 噪声及浪涌保护 全时间	
	绿色节能省电功能	在备电池供电下, 如空载或负载小于20W时, UPS会自动停止供电并进入待机模式, 等待市电正常后再供电	
自我侦测	CPU设计, 具自我侦测功能	有	有
警报	备援模式	慢速警报(2秒1次)	
	电池电压过低	快速警报(0.5秒1次)	
	超载	持续警报	
环境	工作温度	0~40℃	
	相对湿度	0~95%(非凝结水气状态下)	
	噪音(1公尺距离)	<40dBA	
外观	输出插座	国标插座X2	国标(3UPS输出, 1旁路输出)
	尺寸(W×D×H)	97mm×260mm×135mm	97mm×320mm×135mm
	净重	4Kg	7Kg

* 由于本公司不断研发改良, 请洽本公司或经销商查询最新规格。



V系列500VA背面



V系列1000VA背面

电力管理大师 UPSentry Smart 2005 主画面



- Windows精灵引导, 操作简易
- 电力品质数据及UPS状态实时显示
- 可自动存盘并安全地关闭电脑
- 电力事件发生时, 会依设定的程序执行保护动作
- 历史数据资料及电力事件记录



中达电通股份有限公司

地址: 上海市中山南一路893号斯米克广场5楼
 邮编: 200023
 电话: 021-63012827
 传真: 021-63012307
 网址: <http://www.delta-cimic.com>
<http://中达电通>
 E-mail: ups@delta.com.cn

北京分公司

地址: 北京市朝阳区裕民路12号E3座
 电话: 010-82253225*6208
 传真: 010-82251360

成都分公司

地址: 成都市玉双路7号天台大厦附四楼
 电话: 028-8435134*7701
 传真: 028-84342073

广州分公司

地址: 广州市体育西路109号高盛大厦19楼C座
 电话: 020-38792175*630
 传真: 020-38792178

