

台达不间断电源系统

L 系列 1000VA

应用领域

- 电脑、工作站、主机
- 网络服务器 (Server)
- 医疗仪器设备
- 监控、保安系统
- 其它不允许断电之贵重设备

产品特点

- 提供正弦波输出
- 可电池直流开机
- 提供3个UPS输出, 1个旁路输出(打印机专用)
- 操作简易, 指示清晰
- 异常状态自动告警功能
- 独特的浪涌保护输出
- 提供网络线浪涌保护接口
- 智能化通讯接口和强大的网络支持能力
- 提供SNMP网络适配器插槽
- 可使用“电力管理大师”监控软件SMART2000, 进行UPS远程及网络远程监控



L 系列 1000VA

技术规格

机种		GES-L1K 标机	GES-L1K 延机
额定容量		1000VA/670W	1000VA/670W
输入	电压范围	174V~275V	174V~275V
	频率范围	50/60Hz ± 6%	
输出	电压(电池供电)	200V ± 5%	
	频率及稳定度(电池供电)	50/60Hz ± 1%	
电池	类型	密闭式铅酸免维护电池	
	充电时间(典型)	8小时充电到容量的90%	
	放电时间 满载/半载	>5/14分钟	电池外配(可延时超过8小时)
通讯接口		RS232	
环境	工作温度	0°C ~ 4°C	
	相对湿度	5%~95%(不结露)	
	噪声(1公尺距离)	<40dBA	
外观	尺寸(W×D×H)	120mm × 421mm × 222mm	
	净重	20Kg	12Kg

* 由于本公司不断研发改良, 请洽本公司或经销商查询最新规格。

电力管理大师

UPSentry

Smart 2000 主画面



- Windows精灵引导及多国语言设计, 操作简易
- 电力品质数据及UPS状态实时显示
- 可自动存盘并安全地关闭电脑
- 电力事件发生时, 会依设定的程序执行保护动作
- 历史数据资料及电力事件记录
- 远端网络监控, 可跨不同作业平台, 达到网管整合系统
- 支援网络管理通讯协议(SNMP), HTTP通讯协议



- 开机/电池测试 关机
- 降压
- 正常运行
- 升压
- 超载
- 更换电池
- 负载状况
- 电池电压状况

L系列1000VA正面



- RS232
- RJ45/RJ11 浪涌保护器
- 输入断路器
- 旁路输出插座
- SNMP插槽
- UPS输出插座
- 市电输入插座

L系列1000VA背面



中达电通股份有限公司

地址: 上海市中山南一路893号斯米克广场5楼
 邮编: 200023
 电话: 021-63012827
 传真: 021-63012307
 网址: <http://www.delta-cimic.com>
<http://中达电通>
 E-mail: ups@delta.com.cn

北京分公司

地址: 北京市朝阳区裕民路12号E3座
 电话: 010-82253225*6208
 传真: 010-82251360

广州分公司

地址: 广州市体育西路109号高盛大厦19楼C座
 电话: 020-38792175*630
 传真: 020-38792178

成都分公司

地址: 成都市玉双路7号天台大厦附四楼
 电话: 028-84353134*7701
 传真: 028-84342073

